



Produkt namn/typ: MLR-1105 & MLRR-1105

Art: Nr: 18661 MLR-1105 & LMLT-711

EAN: 7330545186611

Art.nr: 18662 MLRR-1105 (endast lös mottagare)

EAN: 7330545186628



Produktbeskrivning:

Trådlös batteridrivna dörrklocka som är kompatibel med samtliga sändare i System Nexa (**Ej MDT-507, Rörelsevakt**). Förutom användningsområdet ”dörrklocka”, så kan man enkelt skapa ett enkelt bevakningssystem med hjälp av andra sändare i System Nexa.

Rekommenderad rörelsevakt är LMDT-810 / <http://www.nexa.se/LMDT-810-IR-detektor.htm>

- * 5 ringsignaler och 4 ljudnivåer (hög, mellan, låg, avstängd)
- * 4 programmerbara minnen (4.a olika sändare kan användas).
- * Lysdiodsindikator för hörselskadade.
- * Dörrklockan/mottagaren är kompatibel med självlärande kodsändare, till exempel tryckknappsenheten LMLT-711 eller rörelsedetektorn LMDT-609/LMDT-810/MDT-507 och magnetgivaren LMST-606 som larmsystem.
- * Varje sändare kan kopplas till olika ringsignaler hos dörrklockan som dörrsignal eller larmsignal.
- * Användningsavstånd upp till 200 meter (utan hinder).
- * Batterierna (ingår ej) räcker i 2 år (med nya Duracell alkaliska batterier).

SPECIFIKATION

MOTTAGARE:

Frekvens: 433,92 MHz Batteridrivna: 4,5 V DC (3 st AA). Batteri ingår ej.

Batterilivslängd: 2 år (med nya Duracell alkaliska batterier)

Ringsignaler: 5 olika ljud

Ljudvolym: Hög – Mellan – Låg – Mute

Minnen: 4 koder

Mottagningsavstånd: upp till 200 meter (utan hinder) om både sändare och mottagare har tillräcklig batterispänning.

SÄNDARE (LMLT-711):

IP 44-godkänd, väderbeständig.

Batteri: CR2032 (ingår)