

**Gasvarnare**

Nexa MTG-3000H är utformad för att passa de flesta behov där gas är förekommande, ett läckage på gaslang/ledning kan ta lång tid att upptäcka och med anledning av att gas är tyngre än luft ansamlas ofta gasen vid lägsta punkt/nära golv.

MTG-3000H detekterar och larmar snabbt vid läckage av flaskgas (Gasol), LPG-gas (Propan, Butan etc) såväl som LNG-gas stadsgas, naturgas men inte för s.k. "narkosgas".

För installation i bostäder, husvagnar, gasbilar och båtar. Larmet ansluts till 12 V likström när det används i båtar, bilar och husvagnar.

I bostäder kopplas det till 230V vägguttag med hjälp av extern nätadapter (ingår).

Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter (230V) samt 12 V-adapter.

**EGENSKAPER**

- \* Sensor av typen het tråd
- \* Enkel installation och underhåll
- \* Inbyggd självtest av sensorn
- \* Hög pålitlighet och stabilitet
- \* Sensor med lång livslängd
- \* Hög känslighet
- \* Kraftig larmsignal: 85 dB



Benämning	Gasvarnare MTG-3000H
Artikelnummer	13565
E-nummer	63 035 15
Förpackning	Blister
Mått	75 x 75 x 35 mm
Strömkälla / nätadapter	DC 12 V / 230 V
Strömförbrukning	max 110 mA
Drifttemperatur	0°C till +40°C
Certifierad enligt TUV	EN 50194:2000